

Brugervejledning

S6evo™



TAK for at du har valgt et SikkertHjem™ S6evo™ alarmsystem til at sikre din familie og hjem. Installationen af dit nye S6evo™ system er både nemt og hurtigt. Inden du begynder anbefaler vi dog kraftigt at læser denne brugervejledning, så du får den bedste oplevelse og fuld glæde af dit nye alarmsystem.

Opsætning og montering tager typisk under en time fra du læser dette. Tiden for opsætning og montering kan naturligvis variere alt efter om du har tilkøbt yderligere tilbehør, hvor meget du ønsker at tilpasse systemet, samt din personlige erfaring med håndtering af tekniske produkter.

For hjælp til opsætningen eller vejledning om specifikke funktioner, besøg venligst vores web-site eller kontakt os for assistance

BEMÆRK: Denne brugervejledning er udarbejdet med stor omhu, men da S6evo™ systemet kontinuerligt udvikles og opdateres, kan det ske at denne printede vejledning ikke indeholder den seneste information. Den nyeste version af vejledningen vil altid være tilgængelig på vores website. Der tages forbehold for trykfejl.

Nødvendigt for brug af systemet

Internetrouter med eller uden 2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g standard.

Et aktivt internetabonnement.

En iPhone® med iOS® 7.0 eller nyere eller en Android™ smartphone med Android™ 4.3 eller nyere.

Kraftigt anbefalet:

Et SikkertHjem™ SMS-kort som gør det muligt ikke blot at modtage push-notifikationer, men også SMS-beskeder. En god backup, i periode hvor din internetforbindelse er nede.

Sådan fungerer systemet

S6evo™ er et IP (Internet Protocol) baseret alarmsystem. I praksis betyder dette, at S6evo™ SmartBoxen forbinder til internettet enten kablet eller trådløst via din internetrouter og derved får adgang til "skyen" som er der hvor al magien sker.

De trådløse enheder, så som fjernbetjeninger, åbningskontakter, osv. kommunikerer med SmartBoxen via et trådløst radiosignal og kan på denne måde informere SmartBoxen om at foretage en specifik handling, f.eks. slå systemet til eller igangsætte alarm.

S6evo™ systemet er bagudkompatibelt med S5-Touch™ tilbehør. Det er ikke dog muligt at forbinde trådførte enheder eller sensorer af andre mærker end Sikkerthjem™.

Kom i gang

Isæt Sikkerthjem™ SMS-kort i S6evo™ SmartBoxen (valgfrit, men kraftigt anbefalet)

Har du købt et Sikkerthjem™ SMS-kort til systemet, så husk at aktivere dette på www.sikkerthjem.dk/aktivering inden du sætter det i SmartBoxen.

Hent og installer S6evo™ appen

S6evo™ appen til gratis tilgængelig i både App Store og Google Play Butik.

1. Åben den relevante app butik på din smartphone.
2. Indtast søgeordet "**S6evo**" i søgefeltet.
3. Vælg "**S6evo™**" appen i søgeresultaterne.
4. Tryk på installer-knappen for at downloade og installere appen på din telefon.



Tilslut S6evo™ Smartboxen

1. Isæt den medfølgende strømforsyning i en stikkontakt og tilslut til SmartBoxen.
2. Aftag bagpladen på SmartBoxen og flyt den lille skydeknop til [ON].
3. SmartBoxen starter nu. Vent til logoet på SmartBoxens overside begynder at blinke hurtigt. Dette indikerer at SmartBoxen er klar til at blive forbundet til dit netværk.

TIP: Begynder logoet på forsiden ikke at blinke automatisk, tryk og hold da netværks-knappen på SmartBoxens bagside nede i 3 sekunder, for manuelt at igangsætte forbindelsestilstand.

4. Åben nu S6evo™ appen på din telefon.
5. Tryk på [**Tilføj en SmartBox**]
6. Vælg [**Hurtigopsætning**]
7. Tryk [**Næste**] og du vil blive ledt til din telefons WiFi-oversigt.
8. Vælg det WiFi-netværk som hedder **SikkertHjem_S6evo_xxxxxx** og forbind til dette.
9. Gå nu tilbage til S6evo™ appen og vælg om du vil tilslutte SmartBoxen til dit netværk via LAN-kabel eller WiFi.

Forbind via LAN-kabel

1. Tryk på [**LAN**].
2. Vælg om din router kører med **DCHP** (dynamisk tildeling af IP-adresser) eller om du ønsker selv at opsætte forbindelsen. Det er kraftigt anbefalet at gøre brug af DHCP og stort set alle hjemme-routere arbejder med denne funktion.
3. Tryk [**Bekræft**].
4. Afvent nu at SmartBoxen forbinder til dit WiFi-netværk. Dette kan tage et par minutter.
5. Tryk [**Næste**].
6. Opret nu en 4-cifret PIN-kode til dit SmartPad. Denne skal oprettes uanset om du har et SmartPad tilsluttet dit system eller ej.
7. Tryk [**Næste**].
8. Bekræft PIN-koden og tryk [**Bekræft**].
9. Navngiv nu din SmartBox og tryk [**Alt er klar! Lad os komme i gang**].

Forbind via WiFi

1. Vælg det WiFi-netværk du vil forbinde S6evo™ SmartBoxen til i listen over tilgængelige WiFi-netværk.
2. Indtast koden til WiFi-netværket og bekræft dette igen.
3. Afvent nu at SmartBoxen forbinder til dit WiFi-netværk. Dette kan tage et par minutter.
4. Tryk [**Næste**].
5. Opret nu en 4-cifret PIN-kode til dit SmartPad. Denne skal oprettes uanset om du har et SmartPad tilsluttet dit system eller ej.
6. Tryk [**Næste**].
7. Bekræft PIN-koden og tryk [**Bekræft**].
8. Navngiv nu din SmartBox og tryk [**Alt er klar! Lad os komme i gang**].

Forbind S6evo™ tilbehør

BEMÆRK: Alt tilbehør som medfølger i den alarmpakke du har købt, er allerede forbundet til SmartBoxen. Du skal derfor kun forbinde eventuelt ekstra tilkøbt tilbehør.

1. Gå til indstillinger (⚙️-ikonet i øverste højre hjørne i appen)
2. Tryk på [**Tilføj tilbehør**] nederst på siden.
3. Hvis det er S6evo™ tilbehør du skal forbinde, så vælg [**Skann QR-kode**]. Hvis du vil forbinde S5-Touch™ tilbehør, så læs videre i afsnittet "Tilføj S5-Touch™ tilbehør" nedenfor.
4. Benyt ny QR-kodeskanneren på din telefon til at skanne QR-koden på det tilbehør du ønsker at forbinde. Er der mørkt i lokalet, kan du trykke på 📷-ikonet i øverste højre hjørne for at tænde lommelygten på din telefon.
5. Navngiv nu tilbehøret og tryk på ✓ i øverste højre hjørne.

Forbind S5-Touch™ tilbehør

1. Gå til indstillinger (⚙️-ikonet i øverste højre hjørne i appen)
2. Tryk på [**Tilføj tilbehør**] nederst på siden.
3. Vælg [Indlæringstilstand].
4. I øverste felt, vælg [**S5-Touch™ tilbehør**] og vælg så typen af tilbehør du vil forbinde i det nederste felt.
5. Tryk [**Start indlæring**] og følg nu instrukserne til at aktivere tilbehøret.
6. Navngiv nu tilbehøret og tryk på ✓ i øverste højre hjørne.


Tilføj brugere og alarmmodtagere

Alle der skal kunne betjene S6evo™ systemet skal have en brugerkonto. Denne er naturligvis helt gratis og oprettes direkte i S6evo™ appen. Hver brugerkonto skal tildeles et rettighedsniveau. Dette er for at sikre, at kun relevante personer f.eks. kan ændre i systemets opsætning.

Ejer	Bruger	Gæst
Har fuld adgang til systemet og kan foretage ændringer til systemets indstillinger. Kan betjene systemet, styre SmartPlugs og tilgå Smart-Cams. Kan tilføje nye brugere som Ejer, Bruger og Gæst.	Kan betjene systemet, styre SmartPlugs og tilgå Smart-Cams, men kan ikke foretage ændringer til systemets indstillinger. Kan tilføje nye brugere som Bruger og Gæst.	Kan kun betjene systemet, men ikke foretage ændringer til systemets indstillinger eller tilføje andre brugere. En gæst vil heller ikke kunne styre SmartPlugs eller tilgå Smart-Cams.

TIP: Vi anbefaler kun at have en enkelt ejer, som foretager ændringer til systemets indstillinger. Øvrige medlemmer i husstanden bør tilføjes systemet som brugere og eventuelle naboer eller bekendte, som f.eks. skal se efter boligen når du er på ferie, bør tilføjes systemet som Gæster.

Tilføj en bruger som skal kunne betjene systemet

1. Gå til indstillinger ( -ikonet i øverste højre hjørne i appen)
2. Tryk på [**Tilføj brugere**].
3. Vælg det ønskede rettighedsniveau for brugeren.
4. En QR-kode vises nu på din telefon.
5. Bed den nye bruger om at åbne S6evo™ appen på hans eller hendes telefon.
6. Tryk på [**Tilføj en SmartBox**].
7. Tryk på [**Skann QR-kode**] og skan koden som vises på din telefon.

TIP: Alternativt kan du gemme QR-delekode på din egen telefon ved at trykke på Gem-ikonet i øverste højre hjørne og efterfølgende sende koden til den nye bruger via SMS. Den nye bruger vil så blot skulle vælge [Skann QR-kode gemt på din telefon] for at skanne den modtagne kode.

Tilføj alarmmodtagere som kun skal modtage SMS-besked når alarmer går

BEMÆRK: Det er kun muligt at tilføje alarmmodtagere, hvis du har indsat et Sikkerthjem™ SMS-kort i SmartBoxen, da alarmmodtagere ikke behøver at have S6evo™ appen installeret på deres telefon og derved ikke kan modtage push-notifikationer. Alarmmodtagere som tilføjes via nedenstående fremgangsmåde, vil alene modtage SMS-notifikationer.

1. Gå til indstillinger (⚙️-ikonet i øverste højre hjørne i appen)
2. Tryk på [Brugersætning].
3. Tryk på +👤 ikonet i øverste højre hjørne.
4. Vælg [Tilføj manuelt].
5. Indtast mobiltelefonnummer på modtageren.
6. Indtast navn på modtageren.
7. Vælg hvilke SMS-notifikationer modtagere skal modtage.
8. Tryk på ✓ i øverste højre hjørne.

Sådan betjenes systemet

S6evo™ systemet har 3 forskellige statusser, som alle kan aktiveres både via S6evo™ appen, SmartPad eller fjernbetjening.

Slå Til	Slå Fra	Hjemme
Denne status benyttes når igen er hjemme. Alle forbundne sensorer vil være aktive og igangsætte alarm, hvis de aktiveres.	Denne funktion benyttes når du er hjemme og ikke ønsker alarmsikring af boligen.	Denne funktion benyttes når du er hjemme og ønsker delvis alarmsikring af boligen. Kun de sensorer som du selv har valgt, vil være aktive. F.eks. åbningskontakter på døre og vinduer, men ikke bevægelsessensorene.

VIGTIGT: Røgalarmer og vandsensorer ignorerer alarmsystemets status og er **ALTID** aktive. Du vil derfor modtage melding ved brand eller oversvømmelse, uanset om systemet er slået til eller fra.